

## DÉCLENCHEUR MANUEL

# BP1

NOUVEAUTÉ



## DÉCLENCHEUR MANUEL

# BP2

NOUVEAUTÉ



### DESCRIPTION

Déclencheurs manuels pour la gestion des alertes à distance.


Ils fonctionnent généralement sur les installations PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) pour la mise aux normes des établissements scolaires notamment.

### CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Un boîtier en ABS noir
- Installation rapide, montage en saillie ou encastré
- Simple d'utilisation

### RACCORDEMENTS



### CARACTÉRISTIQUES

	BP1	BP2
Type	Déclencheurs manuels	
Contact	1	2
Matière	ABS noir	
Protection de l'enveloppe	IP 40 / IK 07	
Protection choc elec	Class II	
Temp.de stockage	-10°C / + 70°C	
HR fonctionnement	-95%	
Degré d'inflammation	UL94-V0	
Tension de fonct.	0-24Vcc	
Pouvoir de coupure	250 vac -3 A	
Résistance	1 kOhm - 1/2 W	
Type A	Manoeuvre immédiate	
Branchement	Sur fils	
Dimensions mm (L x P x h)	87 x 87 x 53	
Poids	0,14 Kg	

### DÉSIGNATION MODÈLE

Déclencheur manuel noir universel - simple contact ..... **BP1**  
(code 02356)

Déclencheur manuel noir universel - double contact ..... **BP2**  
(code 02357)